

## Akku-Astsäge

# DUC101RF01

18V • 10 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte, speziell für die Park- und Baumpflege

Einfach zu verwendende, leichte und kompakte Akku-Astsäge, für eine problemlose Park- oder Baumpflege. Moderne werkzeuflöse Wechsel- und Sägeketten-Spannungseinstellung. Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich, so wird die Spannung der Sägekette automatisch angepasst. Der bewegliche Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Max. Ausgangsleistung	320 W
Tank Kettenöl	55 ml
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Schienenlänge	100 mm (4")
Kettenteilung	0,325 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	26
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	4,6 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	1,6 - 2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	408 x 90 x 249 mm

### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Automatische Kettenschmierung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

**EAN 0088381775243**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**1910V6-4**

Sägekette 80TXL 10cm



**1910W0-3**

Sägeschiene 80TXL 10cm



**1911W5-9**

Kettenrad .325" 80TXL



**199897-3**

Sägekettenöl 100 ml



**413M40-1**

Sägekettenschutz



**D-70948**

Feilenhalter mit Rundfeile



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**DC18RC**

Schnellladegerät DC18RC



**BL1830B**

Akku BL1830B



## Optionales Zubehör

**1910U0-9**

Sägekettenöl Biotop



**1910V6-4**

Sägekette 80TXL 10cm



**1910W0-3**

Sägeschiene 80TXL 10cm



**198457-8**

Feilenhalter mit Feile Ø 4,0 mm



**413M40-1**

Sägekettenschutz



**D-70948**

Feilenhalter mit Rundfeile



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

