

Akku-Rührgerät

DUT131Z

18V • 165 mm • 1,5-13 mm

Einstellbar auf zwei Drehzahlen haben Klumpen keine Chance, Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm.

Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten. Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 1300 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,0 kg
Gewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	307 x 89 x 231 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Akku-Ladestandanzeige
- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

EAN 0088381876247

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

140G50-6
Seitengriff komplett



458814-5
Spritzschutz



763448-4
Bohrfutterschlüssel



Optionales Zubehör

140G50-6
Seitengriff komplett



458814-5
Spritzschutz



763448-4
Bohrfutterschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

