

# Akku-Rührgerät

## DUT130Z

18V • 165 mm • M12/M14

**Einstellbar auf zwei Drehzahlen haben Klumpen keine Chance, mit M12 und M14 Werkzeugaufnahme**

Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten. Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.



### Technische Details

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Akkusystem LXT                      | ✓                                |
| Akkuspannung                        | 18 V                             |
| Akkutyp                             | Li-ion                           |
| Max. Ausgangsleistung               | 650 W                            |
| Leerlaufdrehzahl                    | 0 - 350 / 1300 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde                      | 1/2" / M14                       |
| Max. Rührkorbdurchmesser            | 165 mm                           |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> ) | 74 dB(A)                         |
| K-Wert Geräusch                     | 3 dB(A)                          |
| Vibration                           | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>           |
| K-Wert Vibration                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>             |
| Produktgewicht                      | 1,9 kg                           |
| Gewicht inkl. Akku                  | 2,5 - 2,8 kg                     |
| Produktabmessung (L x B x H)        | 320 x 89 x 231 mm                |
| Bürstenloser Motor                  | ✓                                |

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381873413**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**168884-3**

Schaft 850mm

**326649-1**

Adapter

**781010-3 (2x)**

Einmaulschlüssel SW19

**A-43692**

Rührscheibe



**265220-5**

Sechskantschraube M8x18



**458814-5**

Spritzschutz



**781043-8**

Einmaulschlüssel SW22



## Optionales Zubehör

**168884-3**

Schaft 850mm

**A-43692**

Rührscheibe



**P-22012**

Rondenrührer UR200 M14



**P-22028**

Wendelrührer WK100 M14



**P-22040**

Wendelrührer WK140 M14



**P-22056**

Mischrührer MK120 M14



**194254-0**

Schnellspannbohrfutter 13mm



**140G50-6**

Seitengriff komplett



**326649-1**

Adapter



**458814-5**

Spritzschutz



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

