

# Akku-Freischneider

## DUR369LZX5

2x18V • 1.000 W • 43 cm

**Akku-Freischneider mit 2 x 18 V-Motor. Schnittkreis mit Fadenkopf 43 cm.**

Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung. Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor. Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser. Mit Rundgriff. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs.



**18V+18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT**

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	255 / 305 / 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Handgriff	L
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	88,2 - 97,0 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	78,7 - 83,5 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibrationswerte, 2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 2-Zahn-Schlagmesser	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Fadenkopf	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381772679**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**127508-0**  
Schultergurt



**144392-8**  
Transportschutz



**191B54-1**  
Schutzhaube kpl.



**191D90-9**  
2-Fadenkopf Tap&Go



**198383-1**  
Messerkopf Kunststoff



**782238-6**  
Steckschlüssel



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**831304-7**  
Zubehörbeutel



**D-66064**  
Schlagmesser 2-Zahn



## Optionales Zubehör

**191B54-1**  
Schutzhaube kpl.



**191D89-4**  
2-Fadenkopf Tap&Go



**198383-1**  
Messerkopf Kunststoff



**199868-0**  
Messerkopf Kunststoff



**831304-7**  
Zubehörbeutel



**D-66058**  
Schlagmesser 2-Zahn



**D-66064**  
Schlagmesser 2-Zahn



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

